SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

BS 54WT

Coppia box 2 x 32W



100 VOLT | 8Ω | 4" WOOFER | 1" TWEETER | ABS

Un particolare trasformatore permette di utilizzare questa coppia di diffusori sia con un collegamento a 8 Ohm standard che con linee a tensione costante 100V. Il selettore posteriore permette di impostare la scelta e di assegnare il wattaggio RMS desiderato tra 2, 4, 8 e 16W.

Potenza RMS (W)	16W
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	4" (10cm)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Impedenza	8 Ohm
Risposta in frequenza	70Hz - 18Khz
SensibilitÃ	88 dB
Tipo di diffusore	Passivo
Staffa di fissaggio	Dispone di staffa di fissaggio
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Note	Potenza regolabile RMS 2-4-8-16W
Peso netto (Kg)	4,2
Dimensioni (L x H x P)	210 x 160 x 130 mm
Colore	Bianco

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439300548

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.