

# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## DMC 973

Microfono da tavolo doppio snodo



DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439009731

Microfono da tavolo a condensatore adatto ai piÃ¹ svariati impieghi, dalla chiesa alla sala conferenza. Dispone di doppio snodo con un interruttore meccanico sulla base e cavo da 8mt con connettore XLR/xlr. PuÃ² essere alimentato sia da batterie che da alimentatore Phantom. Microfono lungo 57cm  
Presente anche un cavo Jack 6,3mm /XLR F

DirettivitÃ	Non specificato
Tasto di annuncio	No
Alimentabile da phantom	SÌ, tramite phantom esterno o mixer, amplificatore etc con phantom incorporato
Nota Ding-dong	No
Tipo di capsula	A condensatore
Batterie utilizzate	2 x AAA
SensibilitÃ	10mV/pa -47+/- 2dB
Risposta in frequenza	100-16000 Hz
Materiale di costruzione	Metallo
Connettori in uscita	XLR
Lunghezza cavo	8 mt
Lunghezza microfono	57 cm
Ghiera luminosa	SÌ, dispone di ghiera che si illumina quando il microfono Ã¨ attivo
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	0,450
Dimensioni ( L x H x P )	115 x 140 x 35 mm

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le piÃ¹ precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.