



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## CSL 620

Diffusore con trasformatore 20w



100  
VOLT

6 1/2  
WOOFER

ABS

DOWNLOAD

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439906207

Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, A° settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.

Potenza RMS (W)	10 W
Voltaggi supportati	100V
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Staffa di fissaggio	Dispone di staffa di fissaggio
Tipo di diffusore	Passivo
Sensibilità	92 dB
Risposta in frequenza	130 - 15000 Hz
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Dimensione Woofer	6,5" (16,3cm)
Diametro foro x incasso	165 mm
Colore	Bianco
Peso netto (Kg)	0,5
Dimensioni ( L x H x P )	190 x 190 x 66 mm

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.