

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SUB 3115A

Subwoofer attivo da 400W







Ottimo per l'impiego in abbinamento a diffusori acustici per frequenze medio alte. Il SUB 3115A grazie al cono da 15" e al potente amplificatore riesce a gestire una potenza massima di 400W. L'amplificatore presenta collegamenti bilanciati e sbilanciati per un segnale di linea. L'uscita, tramite prese XLR, dispone di comando volume indipendente. Non mancano regolatore di fase e di taglio frequenza.

Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Dimensione Woofer	15" (38cm)
Foro per satellite	Presente
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	0
Potenza Max	400W
Regolazione toni	No
Risposta in frequenza	40Hz - 250 Hz
Tipo di diffusore	Subwoofer Amplificato
Resa acustica	96 dB
Potenza RMS (W)	200W
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	38,8
Dimensioni (L x H x P)	500 x 440 x 620 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



