

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **BX 7408A**

Box amplificato 180W





















Diffusore amplificato con woofer da 8" e tweeter da 1". Ideale per la riproduzione sia di voce che di musica. Il pannello posteriore presenta un sofisticato lettore per la riproduzione di brani MP3 ed incorpora un ricevitore bluetooth per riprodurre musica da smartphone, notebook o tablet. Dispone di un ingresso microfonico, 1 di linea per il collegamente di ultratori diffusori una uscita di linea per il collegamento di ulteriori diffusori amplificati.E' presente un pratico telecomando per il controllo a distanza

Woofer 8Ohm SI puIJ collegare con la cassa passiva BX 7408

Tipo Batteria	Nessuna batteria
Radiomicrofono	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	8" (20cm)
Tipo di amplificatore	Analogico
SensibilitÃ	92 dB
Magnete	30 Oz
Voice coil	1,5"
Potenza massima	180 W
Bluetooth	Si
Radio	No
Potenza RMS (W)	90W
Lettore SD/MicroSD	Si
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Maniglie di trasporto	Si
Foro per supporto	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
SensibilitÃ	92 dB
Impedenza	8 Ohm
Risposta in frequenza	65Hz - 18KHz
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	6
Dimensioni ( L x H x P )	240 x 215 x 380 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



