

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

CSL 520B

Diffusore 100V - 20W















Diffusore da incasso a due vie con copertura posteriore a protezione da polvere o corpi estranei ma anche per amplificare il suono grazie all'effetto di risonanza. Il trasformatore interno consente di utilizzarla in impianti 100V con una potenza settabile su 10W o 20W. Dispone di connettori a molla per l'aggancio rapido dei fili. Il woofer Ä da 5" con tweeter da 1"

| Potenza RMS (W) | 10W |
|---------------------------|---|
| Diametro foro x incasso | 16,8mm |
| Dimensione Tweeter | 1" |
| Dimensione Woofer | 5" (12,5cm) |
| Trasformatore | Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V |
| Risposta in frequenza | 90 Hz - 16 KHz |
| SensibilitÃ | 91 db |
| Tipo di diffusore | Passivo |
| Materiale di costruzione | Materiale plastico (ABS) |
| Voltaggi supportati | 100V |
| Colore | Bianco |
| Peso netto (Kg) | 1,23 |
| Dimensioni (L x H x P) | 203 x 203 x 100 mm |
| Modalità di alimentazione | 100V |
| Note | Foro di incasso: 16,8 cm |

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





