

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

CSL 6560B

Diffusore 100V - 60W















Diffusore da incasso a due vie con copertura posteriore a protezione da polvere o sporcizia ma anche per amplificare il suono grazie all'effetto di risonanza.Il trasformatore interno consente di utilizzarla in impianti 100V con una potenza di ben 60W. Dispone di connettori a molla per l'aggazzio rapido dei fili molla per l'aggancio rapido dei fili. Il woofer A da 6,5" con tweeter da 1"

D	0014/
Potenza RMS (W)	30W
Diametro foro x incasso	205 mm
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	6,5" (16,3cm)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Risposta in frequenza	90 Hz - 18 KHz
SensibilitÃ	92db
Tipo di diffusore	Passivo
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Colore	Bianco
Peso netto (Kg)	2,4
Dimensioni (L x H x P)	240 x 240 x145 mm

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



