

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

CSL 8100B

Diffusore 100V - 100W















Diffusore da incasso a due vie con copertura posteriore a protezione da polvere o corpi estranei, ma anche per amplificare il suono grazie all'effetto di risonanza.II trasformatore interno consente di utilizzarla in impianti 100V con una potenza di ben 100W. Dispone di connettori a molla per l'aggancio rapido dei fili. Il woofer A da 8" con tweeter da 1"

Potenza RMS (W)	50W
Diametro foro x incasso	250 mm
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	8" (20cm)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Risposta in frequenza	90 Hz - 18 KHz
SensibilitÃ	91 db
Tipo di diffusore	Passivo
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Colore	Bianco
Peso netto (Kg)	2,7
Dimensioni (L x H x P)	280 x 280 x 145 mm
Note	Foro x incasso: 250 mm

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



