

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

CSL 620A

Diffusore 100V - 20W















Diffusore da incasso a 2 vie con woofer da 6,5" e tweeter da 1". Oltre ad essere poco profonda e quindi adatta al posizionamento in ogni controsoffitto, presenta un look particolarmente moderno con una bordatura ridottissima che ben si sposa in qualsiasi ambiente. Opera a 100V con potenza settabile su 5, 10 o 20W.

Diametro foro x incasso 180 mm Dimensione Tweeter 1" Dimensione Woofer 6,5" (16,3cm) Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V Risposta in frequenza 90 Hz - 18 KHz SensibilitĂ 90 db Tipo di diffusore Passivo
Dimensione Woofer 6,5" (16,3cm) Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V Risposta in frequenza 90 Hz - 18 KHz SensibilitĂ 90 db
Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V Risposta in frequenza 90 Hz - 18 KHz SensibilitĂ 90 db
Risposta in frequenza 90 Hz - 18 KHz Sensibilità 90 db
Sensibilità 90 db
Tipo di diffusore Passivo
Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati 100V
Colore Bianco
Peso netto (Kg) 0,86
Dimensioni (L x H x P) 200 x 200 x 75 mm

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



