

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AMP 1200

Amplificatore stereo 2 x 1200W











Potente ed affidabile, può essere installato in un rack standard 19". Il pannello posteriore riporta i connettori in ingresso ed uscita ma anche i selettori limiter, ground e di modalità che vanno settati in fase di installazione. E' adatto a pilotare 2 o 4 diffusori passivi anche di elevata potenza. Realizzato interamente in metallo, è il fulcro di gualsiasi impianto audio. qualsiasi impianto audio.

Potenza max 4 Ohms	2 x 2400W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 1200W
Potenza massima in modalità bridge	2400W
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Speakon + morsetti
Ingombro a rack	2U
Raffreddamento	Dispone di doppia ventola di raffreddamento
Display	No
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 Khz
VU METERS	No
Potenza RMS (W)	2 x 600W
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 1000W
Modalità Bridge	Si
Colore	Nero e grigio
Peso netto (Kg)	14,5
Dimensioni (L x H x P)	482 x 370 x 88 mm
Modalità di alimentazione	220V





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



