KARMA®

GLEMM – rídem

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AMP 1200

Amplificatore stereo 2 x 1200W



BRIDGE MODE | 4/8 Ω | 19" RACK | POWERCON | VENTOLA

Potente ed affidabile, puÃ² essere installato in un rack standard 19". Il pannello posteriore riporta i connettori in ingresso ed uscita ma anche i selettori limiter, ground e di modalitÃ che vanno settati in fase di installazione. Eâ€™ adatto a pilotare 2 o 4 diffusori passivi anche di elevata potenza. Realizzato interamente in metallo, Ã¨ il fulcro di qualsiasi impianto audio.

Potenza max 4 Ohms	2 x 2400W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 1200W
Potenza massima in modalitÃ bridge	2400W
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Speakon + morsetti
Ingombro a rack	2U
Raffreddamento	Dispone di doppia ventola di raffreddamento
Display	No
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 Khz
VU METERS	No
Potenza RMS (W)	2 x 600W
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 1000W
ModalitÃ Bridge	Si
Colore	Nero e grigio
Peso netto (Kg)	14,5
Dimensioni (L x H x P)	482 x 370 x 88 mm
ModalitÃ di alimentazione	220V

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439412005

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.