SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

BM 108RX

Box wireless ricevente 80W





LED 8" ABS

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE WIRELESS
Questo box amplificato Ricevente (RX) deve essere collegato tramite bluetooth al box trasmittente BM 108TX (TX) senza utilizzare alcun cavo.
Un esclusivo sistema di trasmissione 2,4GHz e la batteria interna ricaricabile rendono questo diffusore INDIPENDENTE DA OGNI CAVO,
Si possono utilizzare piÃ¹ box BM 108RX abbinati al box il BM 108TX. I ricevitori devono essere collocati in un raggio di 5/10 metri dal trasmettitore.

Lettore MP3	Non incluso
Utilizzabile come cassa monitor	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Foro per supporto	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Dimensione Woofer	8" (20cm)
Maniglie di trasporto	Si
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Lettore DVD integrato	No, non legge il formato DVD
Potenza RMS (W)	40W
Lettore SD/MicroSD	No
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Potenza massima	80 W
Bluetooth	No
Radio	No
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	Non disponibile
Potenza PMPO	300W
Tipo Batteria	7,4V - 2000mAh / Li-Ion Battery
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	2,8
Dimensioni (L x H x P)	235 x 370 x 190 mm
ModalitÃ di alimentazione	anche a batterie
Note	Quando l'diffusore Ã¨ in funzione il LED di ricarica diventa ROSSO. Quando l'diffusore Ã¨ carico e viceversa sotto carica. il LED di ricarica diventa VIOLA. Quando l'diffusore Ã¨ carico, il LED di ricarica diventa BLU.

DOWNLOAD
Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO
www.karmaitaliana.it

8015439601089

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.