



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## SET 8042LAV

Kit 4 radiomicrofono UHF bodypack con archetto




DOWNLOAD

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439180423

Radiomicrofono UHF composto da una base ricevente e da 4 microfoni bodypack con archetto. Ideati per essere utilizzati insieme con una resa di alto livello. Il sistema A" operativo in un raggio di circa 50mt. I connettori posteriori permettono di collegare la base ad un impianto di amplificazione.

Il sistema A" multifrequenza. I range di frequenza sui 4 canali sono i seguenti: (distanza tra un canale e l'altro 0,250 Mhz).

- 1) 640.00 - 664.750 Mhz
- 2) 665.00 - 689.750 Mhz
- 3) 640.00 - 664.750 Mhz
- 4) 665.00 - 689.750 Mhz

<b>Frequenza operativa</b>	UHF
<b>Connettori in uscita</b>	XLR + Jack 6,3mm
<b>Display</b>	Si
<b>Raggio di azione</b>	45-50 mt
<b>Rapporto S/N</b>	> 90dB
<b>Risposta in frequenza</b>	60Hz 15KHz
<b>Colore</b>	nero
<b>Peso netto (Kg)</b>	4,7
<b>Dimensioni ( L x H x P )</b>	475 x 40 x 190 mm
<b>ModalitÃ di alimentazione</b>	220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.