

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **SET 8042LAV**

Kit 4 radiomicrofono UHF bodypack con archetto









Radiomicrofono UHF composto da una base ricevente e da 4 microfoni bodypack con archetto. Ideati per essere utilizzati insieme con una resa di alto livello. Il sistema A operativo in un raggio di circa 50mt. I connettori posteriori permettono di collegare la base ad un impianto di

Il sistema Ä" multifrequenza. I range di frequenza sui 4 canali sono i seguenti: (distanza tra un canale e l'altro 0,250 Mhz).

1) 640.00 - 664.750 Mhz 2) 665,00 - 689.750 Mhz 3) 640.00 - 664.750 Mhz

4) 665.00 - 689.750 Mhz

Frequenza operativa	UHF
Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Display	Si
Raggio di azione	45-50 mt
Rapporto S/N	> 90dB
Risposta in frequenza	60Hz 15KHz
Colore	nero
Peso netto (Kg)	TX: 0.094Kg RX: 1,84Kg
Dimensioni ( L x H x P )	RX: 475 x 40 x 190 mm
Modalità di alimentazione	220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



