

KARMA®

— GLEMM — rîdem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SET 8042PAL

Kit 4 radiomicrofoni UHF palmari



DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439280420

Radiomicrofono UHF composto da una base ricevente e da 4 microfoni Gelato. Ideati per essere utilizzati insieme con una resa di alto livello. Il sistema A" operativo in un raggio di circa 50mt. I connettori posteriori permettono di collegare la base ad un impianto di amplificazione. Il MUTE si attiva grazie ad un accelerometro interno. A microfono immobile, dopo qualche secondo si attiver  automaticamente per poi disattivarsi al rilevamento di movimento o alla pressione del tasto.

Il sistema A" multifrequenza. I range di frequenza sui 4 canali sono i seguenti: (distanza tra un canale e l'altro 0,250 Mhz).

- 1) 640.00 - 664.750 Mhz
- 2) 665,00 - 689.750 Mhz
- 3) 640.00 - 664.750 Mhz
- 4) 665.00 - 689.750 Mhz

Frequenza operativa	UHF
Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Display	Si
Raggio di azione	40-50 mt
Rapporto S/N	> 90dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	4,7
Dimensioni (L x H x P)	475 x 40 x 190 mm
Modalit� di alimentazione	220V
Note	TX: grigio scuro RX: nero

Karma Italiana srl si impegna affinch  le informazioni contenute in questa scheda siano le pi  precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.