

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SET 8042PAL

Kit 4 radiomicrofoni UHF palmari









Radiomicrofono UHF composto da una base ricevente e da 4 microfoni Gelato. Ideati per essere utilizzati insieme con una resa di alto livello. Il sistema Ä" operativo in un raggio di circa 50mt. I connettori posteriori permettono di collegare la base ad un impianto di amplificazione. Il MUTE si attiva grazie ad un accellerometro interno. A microfono immobile, dopo qualche secondo si attiverÄ automaticamente per poi disattivarsi al rilevamento di movimento o alla pressione del tasto.

Il sistema \tilde{A} " multifrequenza. I range di frequenza sui 4 canali sono i seguenti: (distanza tra un canale e l'altro 0,250 Mhz).

1) 640.00 - 664.750 Mhz 2) 665,00 - 689.750 Mhz 3) 640.00 - 664.750 Mhz 4) 665.00 - 689.750 Mhz

4) 665.00 - 689.750 Mhz	
Frequenza operativa	UHF
Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Display	Si
Raggio di azione	40-50 mt
Rapporto S/N	> 90dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	TX: 0.31Kg RX: 1,84Kg
Dimensioni (L x H x P)	TX 250 x 50 x 50 mm RX: 475 x 40 x 190 mm
Modalità di alimentazione	220V
Note	TX: grigio scuro RX: nero

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



