



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## CSL 309

Diffusore 20W con griglia magnetica



### DOWNLOAD

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439190255

Diffusore full range con woofer da 5" installabile in controsoffitti con sistema "easy fix" a 4 ganci. Ottime prestazioni nella riproduzione di musica. Dispone di trasformatore per il collegamento ad impianti 100V. La griglia, priva di bordatura, si attacca magneticamente al diffusore per la massima resa estetica. La potenza massima è di 20W.

#### Grado impermeabilità

Potenza RMS (W)	10W
Voltaggi supportati	100V
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Tipo di diffusore	Passivo
Sensibilità	92dB +/-3dB
Risposta in frequenza	80Hz - 18KHz
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Dimensione Woofer	5" (12,5cm)
Diametro foro x incasso	165 mm
Colore	Bianco
Peso netto (Kg)	1,17
Dimensioni ( L x H x P )	188 x 188 x 135 mm
Modalità di alimentazione	100V

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.