

# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## PA 20M

Amplificatore 12V- 20W con MP3



### VIDEO

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR è disponibile gratuitamente per tutti i tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni

DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439104528

Progettato espressamente per automezzi, è munito di ingresso per due microfoni, presa AUX e un pratico lettore di chiavette USB. Consente la diffusione di voce anche con accompagnamento di sottofondi musicali. È in grado di produrre l'effetto sirena utilizzabile in caso di emergenza per richiamare l'attenzione.

Matrice	No
Alimentazione DC	12V
Potenza RMS (W)	10
Multizona	No
Potenza max 4 Ohms	40 W
Potenza max a 8 Ohms	20 W
Impedenze supportate	4 - 8 Ohms
Funzione phantom	No
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Sirena e fischietto	Funzione sirena
Connettori in uscita	Morsetti
Connettori in ingresso	Jack 6,3mm
Ingressi microfonici	2
N. ingressi line	1
Rapporto S/N	>70dB
Risposta in frequenza	100Hz - 18KHz(+/- 3dB)
Peso netto (Kg)	0,5
Dimensioni ( L x H x P )	165 x 115 x 45 mm
Modalità di alimentazione	12V
Colore	Nero

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.