

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

INFINITY

Diffusore ricaricabile







Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni



Scarica ora il catalogo aggiornato





www.karmaitaliana.it



Speaker amplificato con ricevitore bluetooth 5.0, lettore MP3 tramite USB o schede microSDe presa sia microfonica che AUX.

Dispone del sistema LRCL (Led Round Circular Light) che genera un effetto luminoso di grande impatto (disattivabile ă piacimento).

La batteria ricaricabile tramite presa USB garantisce ore di

funzionamento.
Possiede tasti per la scelta dell'effetto luminoso e per la

selezione di equalizzazione desiderata. Compatta ma potente sar il vostro miglior compagno nel tempo libero.

N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Tipo di diffusore	Amplificato
Foro per supporto	No
Dimensione Woofer	4" (10cm)
Maniglie di trasporto	Si
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Potenza RMS (W)	10
Lettore SD/MicroSD	Micro SD
Potenza massima	20 W
Bluetooth	Ver. 5.0
Tipo di amplificatore	Digitale
Potenza PMPO	100W
Tipo Batteria	3,7V - 1500mAh / Li-Ion battery
Funzione TWS	Si
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	0,91
Dimensioni (L x H x P)	148 x 223 x 138 mm
Modalità di alimentazione	Solo a batterie

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



