

KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 60DMB

Amplificatore 60W DAB



Amplificatore destinato ad impianti di filo-diffusione. Incorpora un modulo Mp3 in grado di leggere brani da USB/SD, una ricevente bluetooth e un aggiornatissimo modulo radio FM/DAB+
Consente il collegamento di diffusori sia a tensione costante che ad impedenza per un massimo di 60W. Dispone di 3 ingressi microfonici e 4 ingressi di linea. L'ingresso MIC1 "A" di tipo XLR e supporta alimentazione phantom +48V per microfoni a condensatore. La funzione priority "A" attiva solo sul MIC1
Tel paging, alimentazione anche a 24V e vari circuiti di protezione completano questo interessante apparecchio.

Matrice	No
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	FM e DAB+
Potenza RMS (W)	30W
Multizona	No
Potenza max a 8 Ohms	60W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Funzione Voice priority	SÌ-, solo su MIC 1
VU METERS	Sì
Funzione phantom	Sì
Funzione Tel paging	Sì
Lettore Mp3	Sì
Compatibile formato Mp3	Sì, legge brani Mp3
Sirena e fischietto	No
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic>72dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	3,7
Dimensioni (L x H x P)	320 x 90 x 210 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439210601

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.