

KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 120DMB

Amplificatore 120W DAB



Amplificatore destinato ad impianti di filodiffusione. Incorpora un modulo Mp3 in grado di leggere brani da USB/SD, una ricevente bluetooth e un aggiornatissimo modulo radio FM/DAB+
Consente il collegamento di diffusori sia a tensione costante che ad impedenza per un massimo di 120W. Dispone di 3 ingressi microfonici e 4 ingressi di linea. L'ingresso MIC1 "A" di tipo XLR e supporta alimentazione phantom +48V per microfoni a condensatore. Funzione priority solo su Mic 1. Tel paging, alimentazione anche a 24V e vari circuiti di protezione completano questo interessante apparecchio.
Per fare lo scan delle stazioni DAB/FM premere 1 volta il tasto RPT (repeat)

Matrice	No
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	FM e DAB+
Potenza RMS (W)	60W
Multizona	No
Potenza max a 8 Ohms	120W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Funzione Tel paging	Si
Letture Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore SD e USB
Connettori in uscita	Morsetti
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Rapporto S/N	Line: >85dB, Mic >72dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15KHz
Garanzia	2 anni
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	4,6
Dimensioni (L x H x P)	320 x 90 x210 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439151201

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.