

KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 240DMB

Amplificatore 240W DAB



Amplificatore destinato ad impianti di filodiffusione. Incorpora un modulo Mp3 in grado di leggere brani da USB/SD, una ricevente bluetooth e un aggiornatissimo modulo radio FM/DAB+
Consente il collegamento di diffusori sia a tensione costante che ad impedenza per un massimo di 240W. Dispone di 3 ingressi microfonici e 4 ingressi di linea. L'ingresso MIC1 "A" di tipo >XLR e supporta alimentazione phantom +48V per microfoni a condensatore.
Funzione priority solo mic1
Tel paging, alimentazione anche a 24V e vari circuiti di protezione completano questo interessante apparecchio.
Per fare lo scan delle stazioni radio DAB/FM premere 1 volta il tasto RPT (repeat) pin 1234

Matrice	No
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	FM e DAB+
Potenza RMS (W)	120W
Multizona	No
Potenza max a 8 Ohms	240W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Funzione Tel paging	Si
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic >72dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	4,7
Dimensioni (L x H x P)	320 x 210 x 90 mm
Modalità di alimentazione	220V

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439122409

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.