

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **PAA 480MZ**

Amplificatore 480W - 6 zone


































Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Ingombro a rack	2U
N. ingressi line	6 (1 mic + 3 line/mic + 2 line)
Ingressi microfonici	4 (3 XLR con phantom + 1 jack 6,3mm)
Funzioni incluse	Include radio FM
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Potenza max a 8 Ohms	480W
Risposta in frequenza	80Hz - 16 Khz
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	240
Multizona	6 zone
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	10
Dimensioni ( L x H x P )	484 x 88 x 405 mm
Modalità di alimentazione	220V





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



