

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 720MBZX

Amplificatore a matrice 6x120W



























Amplificatore professionale a matrice 100V 8-16Ohm in grado di gestire su 6 zone 3 ingressi microfonici e 4 di linea (3+ 1AUX) oltre al canale

dedicato al modulo MP3.

Gli ingressi microfonici sono di tipo duo(XLR+Jack 6,3mm) e hanno la possibilitÀ di essere alimentati da phantom

Possiede 4 uscite tramite connettori RCA e una presa frontale 6,3mm per cuffia con apposito regolatore di volume.

Ogni zona ha la possibilitA di essere regolata in volume in maniera indipendente. Il modulo multimediale gestisce files MP3 da chiavette o schedine, segnali bluetooth 5.0 e radio FM. E' possibile regolare i toni alti e bassi per ogni ingresso, collegare un segnale d'allarme esterno o gestirlo manualmente dal tasto frontale (con regolazione di volume). Può essere collegato a dei pannelli di controllo esterni (PWC 2) e a un microfono paging (PM 2).

Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Ingombro a rack	2U
N. ingressi line	3
Ingressi microfonici	3
Impedenze supportate	8-16 Ohm
Sirena e fischietto	Si
Tensione costante	Supporta 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Potenza max a 8 Ohms	720W
Risposta in frequenza	80Hz - 16KHz
VU METERS	No
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	360
Multizona	6 zone
Lettore Mp3	Si
Funzione Tel paging	No
Matrice	Si
Alimentazione DC	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	6,7
Dimensioni (L x H x P)	484 x 88 x 320 mm
Modalità di alimentazione	AC 100 -220V DC 24V
Note	Password bluetooth: 1234

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea



