

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PA 590

Amplificatore touch da parete























Amplificatore da parete in grado di supportare fino a 4 diffusori da 30W a impedenza 8 Ohm. Possiede uno schermo a colori capacitivo da 3,5" per la gestione dei brani MP3, che possono essere letti tramite porta USB/MicroSD. Non manca la radio FM e la ricevente bluetoth (nome a passivord modificabili) e una uscita di bluetooth (nome e password modificabili) e una uscita di linea per il collegamento a cascata con altri amplificatori. Grazie allo schermo touch, tutto A controllabile con un dito. Il telecomando permette di pilotarlo a distanza. E' possibile programmare la riproduzione giornaliera della musica, presenta un orologio e comandi digitali per la regolazione dei toni alti e bassi. La scatola da incasso a muro Ã" inclusa 7x 7x 5,5 cm

PW per impostazioni di sistema :0000

profonditÃ

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	morsetti
Connettori in uscita	Morsetti
Impedenze supportate	4 - 8 Ohm
Potenza max 4 Ohms	4 x 50W
Potenza max a 8 Ohms	4 x 30W
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Funzione phantom	No
Potenza RMS (W)	60
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Multizona	No
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Bianco
Peso netto (Kg)	0,246
Dimensioni (L x H x P)	86 x 86 x 48 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



