

# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## PAA 225BMZ

Amplificatore 225W - 3 zone



DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439202255

Amplificatore PA ideato per l'installazione a rack con ingombro 2U. Molto versatile grazie alla potenza di ben 225W suddivisibili su 3 zone con comando di volume indipendente.

Accetta 3 microfoni e 2 segnali di linea ma puÃ² anche riprodurre brani MP3 e stazioni radio. Una ricevente bluetooth gli permette di connettersi a smartphone e tablet. 2 microfoni possono essere alimentati da phantom +48V. Completano l'apparecchio la funzione mute e la gestione del doppio effetto sirena con volume regolabile e il controllo generale delle tonalitÃ  alte e basse.

Matrice	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Potenza RMS (W)	125
Multizona	3 zone
Potenza max a 8 Ohms	225W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 3 zone
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Lettoce Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include radio FM
Sirena e fischietto	Si
Ingombro a rack	2U
Connettori in uscita	Morsetti
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Ingressi microfonici	3
N. ingressi line	2
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Risposta in frequenza	80Hz - 16KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	7,6
Dimensioni ( L x H x P )	480 x 90 x 400 mm
ModalitÃ  di alimentazione	220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le piÃ¹ precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.