



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SOLO ARRAY400

Combinato DJ all-in-one



DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



3701123971488

Straordinario sistema amplificato da 400W, compatto ma estremamente versatile. Ideale per DJ, feste e karaoke. Include un subwoofer, due satelliti sovrappponibili, un radiomicrofono e un microfono a filo. Sia il subwoofer che i satelliti sono dotati di animazione luminosa a led (3 colori e tre effetti). Tra le principali caratteristiche di questo prodotto spiccano: ingresso USB, bluetooth, funzione TWS, regolazione volume generale, gestione alti/bassi, regolazione del volume microfonico e della funzione eco. Il pratico telecomando consente il controllo a distanza. E' inoltre provvisto di ingresso AUX jack 3,5mm e di 2 ingressi microfonici. Cavo Aux incluso. sub 48,5 cm h + satellite 40cm h

N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Lettore MP3	L'apparecchio include un lettore di chiavette USB per la riproduzione di brani Mp3
Tipo di diffusore	Subwoofer Amplificato
Foro per supporto	No
Dimensione Tweeter	Satelliti: 1x 1" (3 cm) + 2 medi x 3" (8cm)
Dimensione Woofer	10" (25 cm)
Maniglie di trasporto	Si
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Lettore SD/MicroSD	No
Potenza massima	400 W
Bluetooth	Ver. 4.2
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Funzione TWS	Si
Radiomicrofono	Si
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	12 kg tot
Dimensioni (L x H x P)	320 x 485 x 265 mm + satellite 40cm altezza
Modalità di alimentazione	DC 18,5V 3A (tramite alimentatore)
Note	Potenza di amplificazione 80W

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.