

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **PAA 2240**

Amplificatore 480W a 2 zone DAB


































Dispone di 2 zone a matrice sui quali gestire 4 segnali di linea e 3 microfoni. Il modulo multimediale permette di riprodurre MP3 tramite USB, TF card o connessione bluetooth e incorpora un sofisticato riveitore radio FM e DAB+ di ultima generazione. Gestisce un segnale d'allarme, effetto sirena e mute. Ogni ingresso à regolabile in tonalità alte e basse in modo indipendente. La potenza massima à di 240W per zona.

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Morsetti
Ingombro a rack	2U
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Impedenze supportate	8-16 Ohm
Sirena e fischietto	Funzione sirena
Tensione costante	Supporta 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 2 zone
Potenza max a 8 Ohms	2 x 240W
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 Khz (+/-3dB)
Funzione Voice priority	No
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	240
Multizona	2 zone
Lettore Mp3	Si
Funzione Tel paging	No
Matrice	Si
Bluetooth	Si
Colore	Nero
	0.0
Peso netto (Kg)	6,6
Peso netto (Kg)  Dimensioni ( L x H x P )	484 x 405 x 88 mm





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



