SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

BM 12160

Diffusore ricaricabile 240W con doppio radiomicrofono





DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439121600

Diffusore professionale amplificato e munito di doppio radiomicrofono UHF e telecomando. La batteria interna si ricarica tramite presa elettrica domestica o a 12V. Il pannello di controllo consente il collegamento di un microfono a filo e di uno strumento musicale tramite connettori combo XLR-6,3mm
Sono presenti anche prese RCA per ingresso e uscita di segnale di linea. I microfoni possono godere di effetto eco con regolazione riverbero e il segnale master puÃ² essere equalizzato a piacimento. Inoltre la cassa dispone di un praticissimo cassettino per conservare gli accessorie e i due microfoni.
Il modulo multimediale offre ampio display e gestisce segnali bluetooth, radio FM, lettore MP3 tramite USB e offre il livello di carica della batteria.
ps se si volesse amplifiare a 4 radiomicrofoni utilizzare SET5002 all'ingresso Guidar e per alimentare il SET ulizzare porta USB della BM 12160

N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	L'apparecchio include un lettore di chiavette USB per la riproduzione di brani Mp3
Tipo di diffusore	Amplificato
Foro per supporto	SÃ¬
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	12" (30cm)
Maniglie di trasporto	Si
Ruote	Dispone di ruote per il comodo trasporto
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	45Hz - 18 KHz (-6dB)
Potenza RMS (W)	120
Lettore SD/MicroSD	No
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Ingressi per strumenti musicali	Si
Potenza massima	240 W
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	Si, FM
Tipo di amplificatore	Digitale
Magnete	40 oz
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Voice coil	2"
Tipo Batteria	12V - 9Ah / Lead acid battery
Funzione TWS	Si
Radiomicrofono	Si
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	14,5
Dimensioni (L x H x P)	350 x 555 x 320 mm
ModalitÃ di alimentazione	AC 220V, DC 12V e batteria
Note	Doppio radiomicrofono UHF (freq. 643,00 e 668,50 Mhz)

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.