

KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

GM 973

Microfono di ricambio DMC 973



Ricambio per DMC 973

Microfono a condensatore lungo 57cm e adatto al posizionamento su leggi in chiese o sale conferenza. Dispone di connettore XLR a 3pin e di ghiera luminosa che indica lo stato di alimentazione. La capsula A" di tipo a condensatore e richiede alimentazione phantom +48V

PuÃ² essere utilizzato SOLO come ricambio per DMC 973.

DirettivitÃ	Non specificato
Nota Ding-dong	No
Alimentabile da phantom	Sì, tramite phantom esterno o mixer, amplificatore etc con phantom incorporato
Tasto di annuncio	No
Batterie utilizzate	2 x AAA
Tipo di capsula	A condensatore
Risposta in frequenza	100-16000 Hz
SensibilitÃ	10mV/pa -47+/- 2dB
Materiale di costruzione	Metallo
Lunghezza microfono	57 cm
Connettori in uscita	XLR
Ghiera luminosa	Sì, dispone di ghiera che si illumina quando il microfono Ã attivo
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	1

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439009748

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.