

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

ORBIT 24

Base multimediale con doppio radiomicrofono

















Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni









www.karmaitaliana.it



Apparecchio unico nel suo genere. Una sorta di mixer dove A possibile collegare un microfono a filo, un segnale ottico, uno coassiale e un ingresso di linea tramite connettori RCA. In uscita invece avrete a disposizione connettori XLR, 3,5mm, connettore 6,3mm per microfono e persino un connettore 3,5mm destinato ad un subwoofer

L'apparecchio gestisce due radiomicrofoni UHF a 50 canali (range 573.50 -594.90 Mhz) e incorpora una ricevente

Connessi i segnali in ingresso e collegato un amplificatore esterno, potrete cantare sopra i brani preferiti e grazie all'esclusiva funzione "vocal cut" potrete cancellare la voce dalla canzone per sostituirla con la vostra. E' presente infine una presa USB alla quale connettere un supporto di memoria per la riproduzione di brani MP3. Effetto eco e anti-roar inseribili a piacimento.

Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Display	Si
Circuito diversity	No
Frequenza operativa	UHF
Raggio di azione	50m
Dimensione base ricevente	210 x 60 x 135 mm
Peso microfono palmare	0,235Kg
Valigia di trasporto	Non prevista
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	0,9
Dimensioni (L x H x P)	210 x 60 x 135 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



