

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **DJ LED251**

Effetto luce 3 in 1





















Effetto luce 3 in 1 in grado di operare in modalit automatica, a tempo di musica o connesso ad impianti DMX grazie alla sua interfaccia a 12 canali. I connettori sono di tipo XLR a 3pin e permettono l'utilizzo della modalitÀ master/slave. 8 led illuminano in numerose combinazioni che sfruttano i colori RGBW ma possono anche fungere da luce stroboscopica con frequenza di lampeggio variabile. Accanto À presente una sfera sfaccettata illuminata da 6 led RGBWAP che generano una miriade di raggi luminosi motorizzati e in continuo cambio colore.

E' presente un anello per il fissaggio dei cavi di sicurezza opzionali e un display per il pratico settaggio. Può operare anche capovolto con display che si adatterà di conseguenza.

Numero leds	da 10 a 29 led
Connettori in ingresso	XLR
Connettori in uscita	XLR
Numero canali gestiti	12 DMX
Tipo di funzionamento	Automatico + DMX
Staffa di fissaggio	Dispone di staffa di fissaggio
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Effetto Dimmer	Si, Ha la possibilitĂ di effettuare una dissolvenza da 0 a 100% e viceversa
Funzione Strobo	Si, Ã" in grado di ricreare l'effetto stroboscopico
Compatibile DMX	Si
Tipo di apparecchio	Effetto luce
Numero leds	8 + 6
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	2,4
Dimensioni ( L x H x P )	280 x 180 x 150mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



