

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **BM 108TX**

Box wireless trasmittente 80W

















www.karmaitaliana.it



SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE WIRELESS Questo box amplificato trasmittente BM 108TX (TX) deve essere collegato tramite bluetooth al box Ricevente (RX) senza utilizzare alcun cavo.

Un esclusivo sistema di trasmissione 2,4GHz e la batteria

interna ricaricabile rendono questo diffusore INDIPENDENTE DA OGNI CAVO, Si possono utilizzare pi¹ box BM 108RX abbinati al box il BM 108TX. I ricevitori devono essere collocati in un raggio di 5/10 metri dal trasmettitore.

Lettore MP3	Non incluso
Utilizzabile come cassa monitor	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Foro per supporto	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Dimensione Woofer	8" (20cm)
Maniglie di trasporto	Si
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Lettore DVD integrato	No, non legge il formato DVD
Potenza RMS (W)	40W
Lettore SD/MicroSD	No
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Potenza massima	80 W
Bluetooth	No
Radio	No
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	Non disponibile
Potenza PMPO	300W
Tipo Batteria	7,4V - 2000mAh / Li-Ion Battery
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	2,8
Dimensioni ( L x H x P )	235 x 370 x 190 mm
Modalità di alimentazione	anche a batterie
Note	Qarbi disse Friccine 1.50 ficinis dest 2030 Qarbi disse France i en resusto circ (15 di cata dest 1014 Qarbi disse Franc (15 di cata dest 10.4

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



