

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **AM S450**

Amplificatore stereo 4 x 50W



























Amplificatore stereofonico in grado di gestire 4 diffusori fornendo prestazioni straordinarie. Opera a 4-8 Ohm con un'ottima qualitÀ grazie al processore DSP, al DAC digitale e alla tecnologia di processo audio ACD che garantisce una acustica fedele degna di un impianto HiFi. Sul pannello frontale possiede 2 ingressi microfonici, ampio diplay e tasti per gestire le numerose funzioni e l'attivazione delle 2 zone.

Sul retro sono presenti prese RCA per 3 ingressi di linea, presa ottica, coassiale e persino una presa DAC per la gestione dell'audio proveniente da un computer. L'apparecchio ricorda ogni parametro impostato prima dello escenimento.

dello spegnimento.

Sul retro Ã" presente un ingresso PHONO: non Ã" preamplificato con valori standard quindi occore un CVS 908

Receive per leath 220 in abitazioni, affici, affivit A commerciali,

Conettori in uscita	Morsetti
Display	Si
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	4 x 50
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	4 x 50W
Modalità Bridge	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	Si, FM
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	1,06
Dimensioni ( L x H x P )	270 x 175 x 65 mm

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



