

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **AM S4100**

Amplificatore stereo 4 x 100W

























Amplificatore stereofonico in grado di gestire 4 diffusori su 2 canali fornendo prestazioni straordinarie anche con

Opera a 4-16 Ohm con una ottima qualità grazie al processore DSP, al DAC digitale e alla tecnologia di processo audio ACD che garantisce una acustica fedele degna di un impianto HiFi.

degna di un impianto HIFI.

Sulla parte frontale sono presenti 2 prese microfoniche, presa cuffia 3,5mm e una presa USB/DAC\_con MP3

Sul retro 3 ingressi di linea (Phono: non Ã" preamplificato con valori standard quindi occore un CVS 908) 1 presa ottica, 1 coassiale e una HDMI ARC per il collegamento a TV. Tra le uscite troverete anche una uscita destinata a subwoofer amplificati.

Viene fornito con telecomando, antenna BT e FM

Potenza max 4 Ohms	4 x 200W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 100W
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Display	Si
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	4 x 50
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	4 x 100W
Modalità Bridge	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	Si, FM
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	3
Dimensioni ( L x H x P )	360 x 230 x 70 mm





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



