SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AM S4100

Amplificatore stereo 4 x 100W



Amplificatore stereofonico in grado di gestire 4 diffusori su 2 canali fornendo prestazioni straordinarie anche con funzione BT
Opera a 4-16 Ohm con una ottima qualitÃ grazie al processore DSP, al DAC digitale e alla tecnologia di processo audio ACD che garantisce una acustica fedele degna di un impianto HiFi.
Sulla parte frontale sono presenti 2 prese microfoniche , presa cuffia 3,5mm e una presa USB/DAC con MP3
Sul retro 3 ingressi di linea (Phono : non Ã¨ preamplificato con valori standard quindi occore un CVS 908) 1 presa ottica, 1 coassiale e una HDMI ARC per il collegamento a TV. Tra le uscite troverete anche una uscita destinata a subwoofer amplificati.
Viene fornito con telecomando, antenna BT e FM

Potenza max 4 Ohms	4 x 200W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 100W
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Display	Si
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	4 x 50
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	4 x 100W
ModalitÃ Bridge	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	Si, FM
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	3
Dimensioni (L x H x P)	360 x 230 x 70 mm

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439241001

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.