

KARMA®

— GLEMM — rîdem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

BX 7715PRO

Diffusore amplificato PRO da 600W



Diffusore amplificato professionale, di alta potenza e ottima qualità. Il pannello di controllo permette il collegamento di 2 segnali (microfonici o di linea) tramite un connettore combo XLR + Jack 6,3mm. Una presa XLR in uscita permette di esportare l'audio ad un secondo diffusore o amplificatore esterno. Il woofer 15" da 15" con un magnete da 50 oz ed un tweeter da 40mm. Un sofisticato modulo multimediale permette di riprodurre tracce audio da chiavette USB o tramite bluetooth. In dotazione è presente un pratico telecomando per il controllo a distanza delle principali funzioni.

N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	2
Utilizzabile come cassa monitor	Sì
Tipo di diffusore	Biamplificato
Foro per supporto	SÃ
Dimensione Tweeter	1,75"
Dimensione Woofer	15" (38cm)
Impedenza	8 Ohm
Maniglie di trasporto	Sì
Sensibilità	94 dB
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Legno
Risposta in frequenza	45Hz - 18 KHz
Potenza RMS (W)	300
Lettore SD/MicroSD	No
Potenza massima	600 W
Bluetooth	Sì
Tipo di amplificatore	Digitale, biamplificato
Sensibilità	94 dB
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Funzione TWS	Sì
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	27,5
Dimensioni (L x H x P)	440 x 710 x 470 mm
Modalità di alimentazione	110/220V - 12/24V

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439077150

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.