SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 700DBZ6

Amplificatore 700W - 6 zone DAB



Amplificatore PA con 2 ingressi di linea, 4 ingressi microfonici (1 con funzione prioriti e 3 con possibilitÃ di alimentazione phantom).
La potenza Ã¨ sfruttabile sia su una sola uscita che suddivisa sulle 6 zone con controllo di volume di cui dispone (solo per 100V).
Gestisce anche connessioni a 4-8 Ohm e presenta un modulo multimediale in grado di gestire brani MP3 e WAV da chievette USB, da bluetooth, di riprodurre stazioni radio FM e DAB. Due prese in uscita permettono il collegamento di un secondo amplificatore o registratore.
La potenza massima Ã¨ di ben 700W.

Matrice	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	FM e DAB+
Potenza RMS (W)	350
Multizona	6 zone
Potenza max a 8 Ohms	700W
Impedenze supportate	4 - 8 Ohm
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Funzione Voice priority	SÃ¬, solo su MIC 1
Funzione phantom	Si
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Connettori in ingresso	XLR + RCA + 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	4
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 KHz (+/- 3dB)
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	11,2
Dimensioni (L x H x P)	89 x 430 x 340 mm
ModalitÃ di alimentazione	110V - 220V

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439407001

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.