

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

BMS 12ARRAY-BT

Sistema trifonico 1000W



Una soluzione completa per chi fa musica da vivo o serate itineranti ma anche per l'utilizzo in matrimoni o serate

Comprende un subwoofer amplificato da 500W con woofer da 12", due satelliti di tipo array da 250W posti su altreattanti supporti a treppiede e i cavi di collegamento necessari. Inoltre A" presente un microfono a filo utile per annunci di ogni genere. Il modulo di amplificazione dispone di ricevente BT, lettore USB e SD per la riproduzione di brani Mp3.

N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	Include lettore USB e MicroSD
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Woofer	12" (30cm)
Potenza RMS (W)	500W
Lettore SD/MicroSD	Si
Potenza massima	1000 W
Bluetooth	Ver. 5.0
Tipo di amplificatore	Analogico
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	29
Dimensioni (L x H x P)	345 x 510 x 480 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V
Note	Sat : 300 x 125 x 150 mm





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



