SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AM S1250

Amplificatore stereo 12 x 50W



Amplificatore stereofonico in grado di gestire 6 zone stereofoniche quindi 12 altoparlanti operanti a 4-8-16 Ohm. Frontalmente presenta 2 prese microfoniche, una presa USB in grado di riprodurre file di altissima qualitÃ in formato APE/FLAC/MMA e Mp3
Sul fronte sono presenti i tasti dove selezionare sia la sorgente che le zone dove attivare o disattivare l'audio. Le prese microfoniche hanno la funzione eco e controllo dei toni
Non manca la ricevente bluetooth. Sul retro Ã¨ presente : una presa ottica toslink e coassiale, 2 ingressi di linea e un'uscita audio (tramite RCA).

Potenza max 4 Ohms	12 x 70W
Potenza max a 8 Ohms	12 x 50W
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Display	Si
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	12 x 25W
Lettore SD/MicroSD	Si
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	12 x 50W
ModalitÃ Bridge	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	Si, FM
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	3
Dimensioni (L x H x P)	430 x 260 x 80 mm
ModalitÃ di alimentazione	220V

8Ω MP3 PLAYER PRIORITY FM RADIO USB 5.0 OPTICAL AUDIO

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439312503

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.