

# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## AMP ST400

Amplificatore stereo 2x400W



4/8/16  
Ω

DOWNLOAD 

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439504007

Destinato ad utilizzi professionali, questo amplificatore Ãˆ in grado di erogare una potenza massima di 400W per canale. Opera a 4/ 8 Ohm e presenta ingressi tramite jack 6,3mm o normali connettori RCA.

Le uscite sono disponibili su 3 tipi di connettori: 6,3mm / morsetti / speakon.

Il pannello frontale mostra, oltre al tasto di accensione, i 2 regolatori di volume indipendenti e alcuni led che offrono informazioni sul funzionamento. Dispone di piedini gommati per l'appoggio ma puÃ² anche essere inserito in un rack standard 19"

<b>Potenza max 4 Ohms</b>	2 x 600W
<b>Potenza max a 8 Ohms</b>	2 x 400W
<b>Protezione</b>	Possiede circuito di protezione da sovraccarichi
<b>Connettori in ingresso</b>	6,3mm mono jack
<b>Connettori in uscita</b>	Speakon + morsetti
<b>Ingombro a rack</b>	2U
<b>Raffreddamento</b>	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
<b>Display</b>	No
<b>Risposta in frequenza</b>	10Hz - 50KHz
<b>VU METERS</b>	No
<b>Potenza RMS (W)</b>	2 x 200
<b>Letture SD/MicroSD</b>	No
<b>Rapporto S/N</b>	>80dB
<b>Supporto 2 Ohms</b>	No
<b>Potenza massima</b>	2 x 400W
<b>ModalitÃ Bridge</b>	No
<b>Bluetooth</b>	No
<b>Radio</b>	No
<b>Telecomando</b>	Non disponibile
<b>Colore</b>	Grigio
<b>Peso netto (Kg)</b>	10 Kg
<b>Dimensioni ( L x H x P )</b>	482 x 294 x 88 mm
<b>ModalitÃ di alimentazione</b>	220V

Karma Italiana srl si impegna affinchÃ le informazioni contenute in questa scheda siano le piÃ precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.