



— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

**PA 592**

Amplificatore da muro 2 x 50W



4/8  
Ω

MP3  
PLAYER



DOWNLOAD

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439105921

Grazie alla scatoletta da incasso mod. 82 (inclusa) sarÃ possibile fissare il piccolo amplificatore a muro. Compatto e discreto A" ideale per l'utilizzo in negozi o abitazioni. Consente il collegamento di 2 diffusori da 50W operanti a 8 Ohm ma supporta anche connessioni a 4 Ohm permettendo il collegamento di 4 diffusori. Incorpora uno schermo touch da 4" e sistema operativo Android 11 che permette di utilizzare applicazioni quali spotify in maniera completamente indipendente dal proprio smartphone.

Integra un lettore di microSD, una ricevente bluetooth e il circuito per campanello di casa. E' compatibile con i principali standard audio/video.

Si collega alla rete internet di casa tramite cavi di rete o tramite wifi.

Il software offre numerose funzioni come schedulatore, salvaschermo etc.

Telecomando incluso

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	morsetti
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Funzioni incluse	Include radio FM
Impedenze supportate	4 - 8 Ohm
Potenza max a 8 Ohms	2 x 50W
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	2 x 25W
Multizona	No
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Bianco
Peso netto (Kg)	0,7
Dimensioni ( L x H x P )	86 x 86 x 38 mm
ModalitÃ di alimentazione	220V
Note	Dimensioni esterne wall box: 8,2 cm x 7,9 cm x 5,8 cm

Karma Italiana srl si impegna affinchÃ le informazioni contenute in questa scheda siano le piÃ precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.