


# KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## PA 594

Amplificatore da muro 4 x 50W



4/8  
Ω



MP3  
PLAYER

FM  
RADIO

DOWNLOAD

Scarica ora  
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ  
SUL NOSTRO SITO

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



8015439105945

Grazie alla scatoletta da incasso mod. 82 (inclusa) sarà possibile fissare il piccolo amplificatore a muro. Compatto e discreto A<sup>+</sup> ideale per l'utilizzo in negozi o abitazioni. Consente il collegamento di 4 diffusori da 50W operanti a 8 Ohm ma supporta anche connessioni a 4 Ohm permettendo il collegamento di 8 diffusori. Incorpora uno schermo touch da 4" e sistema operativo Android 11 che permette di utilizzare applicazioni quali spotify in maniera completamente indipendente dal proprio smartphone. Integra un lettore di microSD, una ricevente bluetooth e il circuito per campanello di casa. E' compatibile con i principali standard audio/video.

Si collega alla rete internet di casa tramite rete wifi.

Il software offre numerose funzioni come schedulatore, salvaschermo etc.

Telecomando incluso

Matrice	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Potenza RMS (W)	4 x 50W
Potenza max 4 Ohms	4 x 100W
Potenza max a 8 Ohms	4 x 50W
Multizona	No
Impedenze supportate	4 - 8 Ohm
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Lettore Mp3	Si
Connettori in uscita	Morsetti
Connettori in ingresso	morsetti
N. ingressi line	1
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Peso netto (Kg)	0,75
Dimensioni ( L x H x P )	86 x 86 x 38 mm
Modalità di alimentazione	220V
Garanzia	2 anni
Colore	Nero

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.