

KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PILOT 2000

Centralina DMX 512 canali



E' in grado di controllare 512 canali utilizzando il protocollo DMX 512, dei quali un massimo di 192 canali possono essere impostati come canali dimmer e il resto riservato per 40 dispositivi intelligenti che utilizzano fino a un massimo di 36 canali ciascuno (il limite di canale rimane ovviamente 512). PuA² essere inserito a rack con un ingombro di 5U. I connettori DMX sono di tipo 5pin ma possiede anche porte RS232 per PC, connettore MIDI, ingresso XLR per SMPTE e ingresso jack per segnale audio. E' presente persino una presa 6,3mm destinato al controllo di un pedale che permette di sezionare in sequenza le registrazioni effettuate. Pilot 2000 A² in grado di gestire 40 memorie, ognuna da 4 programmi, 4 chases e 4 presets. Dei 40 programmi, 4 possono essere gestiti in contemporanea. Un display mostra le principali informazioni.

n. scene programmabili	40 x programma
Tasto FOG	Si
Canali gestiti	512
Compatibile DMX	Si
Programmi assegnabili	40
Joystick	Presente, per il controllo di pan e tilt
Ingombro a rack 19"	5U
Comando Fade	Tasto non presente
Numero canali gestiti	512
Tasto Blackout	Tasto non presente
Display	Si
Connettori in uscita	DMX (XLR 3pin) + MIDI (mini XLR 5pin)
Connettori in ingresso	SMPTE (XLR 3 pin) / MIDI (mini XLR 5pin) / RS 232/ AUDIO IN (6,3) / PEDAL IN (6,3)
Garanzia	2 anni
Colore	nero
Peso netto (Kg)	3,7
Dimensioni (L x H x P)	48,2 x 6,5 x 22,2 cm
Modalità di alimentazione	12V DC tramite alimentatore

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439720001

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.