SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

DMXC 192

Centralina DMX 192 canali



Centralina luci DMX con 16 canali ad accesso diretto e in grado di gestire 6 chases e 240 scene. Dispone di ingresso MIDI, selettore di polaritÃ e connettori standard tripolari (XLR) per la massima compatibilitÃ . Un microfono integrato permette di operare a tempo di musica. Sono inoltre presenti una presa "line IN" e una presa per il controllo di faro stroboscopico.

Connettori in uscita	XLR
Display	Si
Tasto Blackout	Possiede un tasto in grado di spegnere istantaneamente tutti i fari fino a che esso non verrÃ rilasciato
Numero canali gestiti	192
Comando Fade	Permette di effettuare dissolvenze contemporanee dei fari collegati
Joystick	Non disponibile
Programmi assegnabili	8
n. scene programmabili	240
Canali gestiti	192
Compatibile DMX	Si
Colore	Nero e grigio
Peso netto (Kg)	1,22
Dimensioni (L x H x P)	48,5 x 14x 7,5 cm
ModalitÃ di alimentazione	12V DC tramite alimentatore

DOWNLOAD
Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO
www.karmaitaliana.it

8015439401924

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.