

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **PSK 12A**

Diffusore amplificato 360W

















TWS



## **VIDEO**

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni









www.karmaitaliana.it



La grande griglia metallica nasconde un potente woofer da 12" e un tweeter da 2"; il diffusore sprigiona una potenza massima di ben 360W con possibilitÀ di amplificare un box passivo della stessa potenza. Il pannello posteriore permette il collegamento di un segnale microfonico, uno di linea e una presa di uscita per un secondo diffusore amplificato oltre ad uno passivo.

amplificato oftre ad uno passivo.

E' in grado di gestire brani Mp3 tramite chiavette USB o schede SD e di ricevere musica da smartphone e tablet grazie al ricevitore bluetooth incorporato. Tramite la funzione integrata TWS potrete riprodurre la musica da smartphone su 2 diffusori attivi della stessa serie contemporaneamente tramite bluetooth.

L'equalizzatore a 5 bande consente di settare correttamente ogni tipo di suono.

Possiede doppio sensore infrarossi per il telecomando.

N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Tipo di diffusore	Amplificato
Foro per supporto	Dotato di bicchierino per supporto a treppier
Dimensione Tweeter	2"
Dimensione Woofer	12" (30cm)
Maniglie di trasporto	Si
Ruote	Dispone di ruote per il comodo trasporto
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Potenza RMS (W)	180W
Lettore SD/MicroSD	Si
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Potenza massima	360 W
Bluetooth	Si
Radio	No
Tipo di amplificatore	Analogico
Magnete	40 Oz
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Tipo Batteria	Nessuna batteria
Funzione TWS	Si
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	10,6
Dimensioni ( L x H x P )	365 x 575 x 315 mm
Modalità di alimentazione	110V - 220V
Note	Equalizzatore 5 bande

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



