

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **ER 67S**

Megafono Thunder 40W

















La grande tromba esponenziale e il potente amplificatore da 40 Watt fanno di questo megafono portatile un formidabile strumento di diffusione. Il microfono dispone di cavo estendibile, di regolazione volume e di pulsante con cavo estendibile, di regolazione volume e di pulsante con blocco per funzionamento continuo. La cinghia per il trasporto a spalla consente il posizionamento nei piÀ¹ diversi luoghi mentre le batterie che lo alimentano garantiscono una autonomia di circa 5/7 ore, che Ä⁻ possibile rendere illimitata grazie alla presa per alimentazione esterna a 12 Volt (cavo di alimentazione da accendisigari incluso). Dispone di funzione sirena per segnalare situazioni di emergenza o richiamare l'attenzione.Ideale per operare in grandi aree, copre una distanza di oltre 1 Km. Tromba da 30cm Nella parte inferiore Ä⁻ presente un filetto da 6 mm per supporto a treppiede.

supporto a treppiede.

Sirena e fischietto	No
Autonomia operativa	5/7 ore circa
Potenza Max	40W
Potenza RMS (W)	20
Radiomicrofono	No
Funzione REC	No
Raggio di azione	1,1 Km (in condizioni ottimali)
Alimentazione DC	Si
Fischietto	No
Lettore Mp3	No
Sirena	No
Batteria ricaricabile	No
Note	Utilizza 8 batterie mezze torce (C) + Cavo in dotazione per collegamento ad accendisigari
Peso netto (Kg)	2,5
Dimensioni ( L x H x P )	430 x 230 x 300 mm
Colore	Bianco
Modalità di alimentazione	12V o batterie

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



