

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

BM 541 Amplificatore portatile



Compatto e leggero, ma estremamente potente. Può essere facilmente fissato a cintura. E' ricaricabile e offre un'autonomia fino a 5 ore. Basta inserire il microfono ad archetto nell'apposita presa per renderlo pronto all'uso. Dispone di comando volume e di lettore USB/microSD per la riproduzione di brani Mp3. E' in grado di collegarsi a smartphone o tablet tramite bluetooth. Estremamente potente, Ã" ideale per insegnanti, allenatori, guide turistiche, conferenze e per chiunque necessiti di un dispositivo piccolo ed efficace per amplificare la propria voce. La batteria incorporata si ricarica tramite cavetto USB-C E' predisposto per l'utilizzo del microfono ad archetto

wireless (opzionale) modello: MW 541

Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	Include lettore USB e MicroSD
Tipo di diffusore	Amplificato
Maniglie di trasporto	No
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	15 Hz - 18 Khz
Potenza RMS (W)	15
Lettore SD/MicroSD	Micro SD
Funzione di registrazione	Si, registra direttamente su SD/USB
Potenza massima	25 W
Bluetooth	Ver. 5.1
Radio	No
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	Non disponibile
Tipo Batteria	3,7V - 4000mAh / Li-Ion battery
Funzione TWS	No
Radiomicrofono	Si
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	0,25
Dimensioni (L x H x P)	95 x 130 x 45 mm
Modalità di alimentazione	Batteria ricaricabile interna





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





