


KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

IS AC46M

Diffusore 6W griglia magnetica



DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439100469

Diffusore installabile in controsoffitti con sistema "easy fix" a 4 ganci. Ottime prestazioni nella riproduzione di musica. Dispone di trasformatore per il collegamento ad impianti 100V. La griglia, priva di bordatura, si attacca magneticamente al diffusore per la massima resa estetica. La potenza rms \bar{A} di 6W.

EX CODICE CSL 308

Potenza RMS (W)	6W
Voltaggi supportati	100V
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Tipo di diffusore	Passivo
Risposta in frequenza	18Hz - 18KHz
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Dimensione Woofer	4" (10cm)
Diametro foro x incasso	125 mm
Colore	Bianco
Peso netto (Kg)	0,76
Dimensioni (L x H x P)	150 x 150 x 100 mm
Modalità di alimentazione	100V

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.