SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 240M2Z

Amplificatore 240W a 2 zone

Amplificatore PA in grado di operare a 70/100V o a impedenza. I segnali a 100V possono essere gestiti anche tramire le 2 zone di cui Ã¨ dotato. Si possono collegare fino a 3 microfoni e 4 segnali di linea, ognuno con comando di volume indipendente. Al microfono 1 Ã¨ applicabile l'alimentazione phantom e la funzione priority. Possiede morsetti per una cassa monitor e prese per alimentazione 24V. Il modulo multimediale riproduce brani MP3 da microSD, USB, bluetooth. Dispone anche di radio FM.
La potenza massima Ã¨ di 240W.



Matrice	No
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Si
Potenza RMS (W)	120
Multizona	2 zone
Potenza max a 8 Ohms	240w
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 2 zone
Funzione Voice priority	SÃ¬, solo su MIC 1
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Funzione Tel paging	Si
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include radio FM
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti + RCA
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 Khz (+/-3dB)
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	4,2
Dimensioni (L x H x P)	320 x 210 x 90 mm
ModalitÃ di alimentazione	AC 220V - DC 24V
Note	Password BT (se richiesta): 1234

DOWNLOAD
Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO
www.karmaitaliana.it

8015439232405

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.